

FICHE TECHNIQUE

AVR 80 BA BM

Mai 2016

Vernis de tropicalisation acrylique réparable, noir et mat

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le vernis acrylique AVR80 BA BM est un vernis noir mat, souple conçu pour la protection des circuits imprimés soumis à des environnements difficiles. Ce vernis est réparable et peut être facilement retiré avec le solvant SND. La formulation BA n'a pas d'étiquetage dangereux.

La version BM a été développée pour répondre à la nécessité de ne pas refléter la lumière sur les circuits équipés de LEDs.

CARACTERISTIQUES

- Excellente adhérence dans des conditions climatiques sévères.
- Fluorescent aux rayons ultraviolets afin de permettre le contrôle de la couche de vernis déposée.
- Plage de température de - 65°C à + 150°C.
- Vernis thermo-soudable,
- Résistance aux moisissures.
- Vernis réparable avec des dissolvants appropriés tel que le SND.
- Accroche sur les autres vernis acrylique.
- Excellentes propriétés diélectriques.
- Version prête à l'emploi pour machine de dépose sélective (AVR80 BA DS)

APPLICATION

Le vernis AVR80 BA BM eut être appliqué au trempé, au pinceau, par vaporisation ou en machine de dépose sélective. Le vernis AVR80 BA BM DS est une version prête à l'emploi pour l'application par machine de dépose sélective.

L'épaisseur du vernis dépend de la méthode d'application mais un vernissage au trempé dépose normalement un film d'environ 25 microns d'épaisseur (une seule couche). La vaporisation en deux couches croisées dépose environ 30 à 40 microns

Une température minimum de 16°C et une humidité relative de maximum 75% sont recommandées pour l'application du vernis AVR80 BA BM.

Avant vernissage les circuits imprimés doivent être propres, secs et exempt d'humidité. Les CI étant capteur d'humidité, il est important d'évacuer celle-ci avant la dépose du vernis. Un passage en étuve d'1 à 2 heures à 60°C est en général suffisant.

Préparation du circuit:

Les circuits doivent être exempts d'humidité et parfaitement propres. L'adhérence du vernis en dépend. Toutes les traces de flux doivent éliminées car ils peuvent devenir corrosifs et créer des dysfonctionnements du circuit.

Nous vous conseillons l'utilisation du solvant de nettoyage SND.

Procédés de Vernissage :

1) Par vaporisation (Pistolet ou aérosol) :

- Le vernis AVR80 BA BM conditionné en bidon doit être dilué avec le diluant DVA.BA R Afin de lui donner la viscosité souhaitée. Au pistolet la dilution préconisée est 1 part de vernis pour 1 de diluant DVA BA R. Ces dilutions sont données à titre indicatif car chaque installation est différente. Il est important de laisser le mélange reposer jusqu'à disparition de toutes les bulles d'air.
- Pour une couverture optimale la dépose par vaporisation doit se faire en couches croisées afin de couvrir correctement toutes les faces des composants. Aussi bien au pistolet qu'avec un aérosol.
- La version AVR80 BA BM DS a été développée pour l'utilisation en machine de dépose sélective. Le vernis est livré prêt à l'emploi à une viscosité de 65 cSt ou autre, il ne nécessite pas de re-dilution.
- Après vaporisation, laisser sécher à température ambiante puis éventuellement passer les circuits en étuve ventilée (1 à 2 heures à 60°C).

2) Par immersion :

- Le vernis AVR80 BA BM doit être dilué avec le diluant DVA BA en fonction de la viscosité souhaitée. Attendre l'évacuation complète des bulles d'air avant d'immerger des circuits.
- Les circuits sont plongés et immergés verticalement dans le bain de vernis AVR80 BA BM. Les connecteurs ne doivent pas être immergés dans le vernis à moins qu'ils n'aient été protégés par un latex de masquage approprié tel que le LDM.
- Attendre la disparition complète des bulles d'air (environ 1 minute) puis remonter très lentement (10 à 20 cm/minute) les circuits hors du bain de vernis AVR80 BA BM.
- Après égouttage, laisser sécher à température ambiante puis éventuellement passer les circuits en étuve ventilée (1 à 2 heures à 60°C).

3) Au pinceau :

- Le vernis AVR80 BA BM doit être dilué si besoin avec le diluant DVA BA en fonction de la viscosité souhaitée.
- Appliquer le vernis avec un pinceau de bonne qualité (soie).
- Après application, laisser sécher à température ambiante puis éventuellement passer les circuits en étuve ventilée (1 à 2 heures à 60°C).

Temps de séchage et conditions de durcissement :

Le vernis AVR80 BA BM est sec au toucher après quelques minutes à température ambiante et ne nécessite pas de passage en température. La polymérisation complète du vernis AVR80 BA BM est obtenue après 24 heures.

D'une façon générale le passage en température améliore l'accroche des vernis mais il est impératif d'attendre que tous les solvants soient d'abord évaporés.

Réparation et dévernissage

Le vernis AVR80 BA BM est thermosoudable mais il peut en cas de nécessité être retiré facilement à l'aide du solvant SND.

Pour dévernir en totalité un circuit (recommandé) : Immerger le circuit verni dans le premier bain pendant 3 à 5 minutes suivant l'épaisseur du vernis, frotter le circuit avec un pinceau (soie) puis rincer soigneusement le circuit.

Pour dévernir localement, utiliser le SND400B et travailler avec l'aide d'un chiffon buvard pour éliminer toute trace de vernis.

PROPRIETES

Vernis AVR80 BA BM liquide

Coloration	Noire
Résidu non volatil	29-30 %
Viscosité à 21°C	250-300 cSt
Densité à 20°C	0,91
Point d'éclair	25°C (bidon)
Temps de séchage	<10 mn (sec au toucher) à l'ambiante 24 heures (polymérisation complète)

MESURES ET TESTS

Vernis AVR80 BA BM polymérisé

Coloration	Noire mat
Rigidité diélectrique	50 kV/mm
Résistivité volumique	1×10^{14} Ohms/cm
Résistance d'isolement (Ω)	10^{12} (MIL-I-46058C)
VRT	-55°C +125°C, 20 cycles, pente 10°C/mn
Choc thermique	-55°C +125°C, 100 cycles, 25mn/25mn (IPC CC 830)
Tension de claquage	> 1500V (MIL-I-46058C)
Test SIR 15H	20°C-80°C, 90%RH, sous tension
Chaleur humide	40°C, 93%RH, 21 jours
Résistance en milieu humide (eau déminéralisée)	10-80°C, 95%RH +-4%, 90 jours
Résistance à l'humidité	$6,0 \times 10^{10}$ Ohms (selon MIL-I-46058C)
Plage de température	De - 60°C à + 150 °C
Inflammabilité	Auto-extinguible UL94VO
Facteur de dissipation à 1MHz à 25°C	0.01
Température de transition vitreuse (Tg)	29°C
Coefficient d'expansion thermique	130ppm/°C (si T°C>Tg) 280ppm/°C (si T°C<Tg)

Le vernis AVR80 BA BM est conforme à la réglementation REACH et RoHS. Un certificat peut vous être adressé sur demande à l'adresse : info@abchimie.com. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de donnée de sécurité.

CONDITIONNEMENT

REFERENCES

Vernis AVR80 BA BM

Bidon de 1 litre
Bidon de 5 litres

AVR80 BA BM 01L
AVR80 BA BM 05 L

Diluant DVA BA

Bidon de 5 litres
Bidon de 5 litres

DVA BA 05 L
DVA BA R 05L

Solvant de Dévernissage SND

Aérosol de 400 ml + brosse
Bidon de 5 litres
Bidon de 25 litres

SND 400 DB
SND 05 L
SND 25 L

Conditions de stockage :

Température de stockage : 5 à 30°C

Le passage à une température inférieure pendant quelques jours (transport) n'altère pas les propriétés du vernis.

Durée de vie du produit : 18 mois après la date de fabrication

Toutes ces informations sont données en toute bonne foi mais sans garantie. Chaque application étant différente, il est vivement conseillé d'effectuer des tests préalables. Les spécifications concernant les propriétés sont données à titre indicatif et non comme étant spécifiques.
ABchimie- 04 74 83 12 19